



EYG7500i 开架变频发电机

ERAYAK®



频率(Hz)	50 / 60
最大功率 (W)	5500
额定功率 (W)	5000
额定电压 (V)	110,120, 220, 230, 240
额定电流 (A)	45.4/21.7
类型	磁钢电机, 单相
直流输出	12V8.3A or (USB 5VDC2.1A)
发动机型号	LY172F
发动机类型	单缸, 顶置气门, 四冲程, 风冷汽油/液化气双燃料发动机
排量 (CC)	236
功率/转速(kW/r/min)	6.65/ 4600
燃料	无铅汽油
油箱容量 (L)	18
机油容量(L)	0.6
连续工作时间	8h
启动系统	手拉
操作噪声(7m) dB	61-64
尺寸	500*480*490mm (515*505*515mm内置气柱袋)
净重	32KG
价格	